



NR OBWODU	----	----	01	----	g1	g2	----			
NAMZWA	ZASILANIE Z RODZIELNICY RG	OGR. PRZEPIC	LAMPKI SYGN.	OSWIEIENIE	OSWIEIENIE	GNIAZDA	GNIAZDA	PRZKAŻNIK PODNIPIECIOWY		
ILOŚC		4	3	5	3	2	2	1		
Pi/Ps [kW]	1,5	----	----	0,3	0,2	0,4	0,4	0,1		
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	I 4P 20A (SCHNEIDER)		C60N B6 3P (SCHNEIDER)	C60N C10 1P (SCHNEIDER)	C60N C10 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B6 3P (SCHNEIDER)		
URZĄDZENIE STERUJĄCE			K1 – PRZKAŻNIK BISTABILNY TL16A 1P							
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO–PRĄDOWY						ID 4P 25A 30mA TYP A (SCHNEIDER)				
PRZEWODY	YDYżo 5x6		DY 1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDY 2x1,5		
UWAGI	OBUDOWA 2x18 IP40 MATYKOWA (SCHNEIDER)							SZCZEGÓŁY WG SCHEMATU OSW.AW		
Obiekt :	BUDYNEK BIUROWY				Projektował : S.GRAJEWSKI upr. bud. 5/98/OL				Biuro projektów "PROFKAD"	
Adres :	Dz.nr 5–229/1, ul.W.POLA 4, 12–100 SZCZYTNO				Opracował : P.JAKUBIEC				Olsztyn ul. Pstrowskiego 24	
Tytuł rys.:	Schemat zasadniczy rozdzielnicy RA				Sprawdził : D.MAKOWSKI upr. bud. WAM/0167/PWOE/04				nr rys. E–11 arkusz 1/1	