



NR OBWODU	----	----	01	02	03	04	----				
NAZWA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY RG	OGR. PRZEPICŁ	LAMPKI SYGN.	OŚWIETLLENIE	OŚWIETLLENIE	OŚWIETLLENIE	PRZESKAZNIK PODPRACIOWY				
IŁOŚĆ		4	3	11	5	17	18	1			
Pi/Ps [kW]	8	----	----	0,4	0,2	0,9	1	0,1			
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	INS 40 4P		C60N B6 3P	C60N C10 1P	C60N C10 1P	C60N C10 1P	C60N C10 1P	C60N B6 3P			
	(SCHNEIDER)		(SCHNEIDER)	(SCHNEIDER)	(SCHNEIDER)	(SCHNEIDER)	(SCHNEIDER)	(SCHNEIDER)			
URZĄDZENIE STERUJĄCE			K1,K2 – PRZESKAZNIK BISTABILNY TL16A 1P								
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO–PRĄDOWY											
PRZEWODY	YKYz0 5x10		DY 1,5	YDYz0 3x1,5	YDYz0 3x1,5	YDYz0 3x1,5	YDY 2x1,5	SZCZEGÓŁY WG SCHEMATU OŚW.AW			
UWAGI	OBUDOWA 3x24 IP40 WNEKOWA	PRD20 3P+N (SCHNEIDER)									
Obiekt :	BUDYNEK BIUROWY					Projektował : S.GRAJEWSKI upr. bud. 5/98/OL					Biurow projektów "PROFKAD"
Adres :	Dz.nr 5-229/1, ul.W.POLA 4, 12-100 SZCZYTNO					Opracował : P.JAKUBIEC					Olśtyn ul. Pstrowskiego 24
Tytuł rys.:	Schemat zasadniczy rozdzielnic RD					Sprawdził : D.MAKOWSKI upr. bud. WAW/0167/PWOE/04					nr rys. E-16 arkusz 1/3