



NR OBWODU	----	----	----	----	----	----							
NAZWA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY RG	OGR. PRZEPIĘĆ	LAMPKI SYGN.	OŚWIETLENIE	GNIĄZDA	GNIĄZDA	PRZESKAZNIK PODNAPIĘCIOWY						
ILOŚĆ		4	3	3	2	2	1						
Pi/Ps [kW]	1	----	----	0,3	0,4	0,4	0,1						
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	I 4P 20A  (SCHNEIDER)		C60N B6 3P  (SCHNEIDER)	C60N C10 1P  (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	C60N B6 3P  (SCHNEIDER)						
URZĄDZENIE STERUJĄCE													
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY													
PRZEWODY	YKYżo 5x6		DY 1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDY 2x1,5						
UWAGI	OBUDOWA 2x18 IP65 NATYNKOWA	PROZO 3P+N (SCHNEIDER)					SZCZEGÓŁY WG SCHEMATU OSW.AW						
Obiekt :	BUDYNEK BIUROWY				Projektował : S.GRAJEWSKI upr. bud. 5/98/OL				Biuro projektów "PROFKAD"				
Adres :	Dz.nr 5-229/1, ul.W.POLA 4, 12-100 SZCZYTNO				Opracował : P.JAKUBIEC				Olsztyn ul. Pstrowskiego 24				
Tytuł rys.:	Schemat zasadniczy rozdzielnicy RARCH				Sprawdził : D.MAKOWSKI upr. bud. WAM/0167/PWOE/04				nr rys. E-13 arkusz 1/1				