

NR OBWODU	---	---	---	---	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	---
NAZWA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY RG	OGR. PRZEPIĘĆ	LAMPKI SYGN.	OŚWIETLENIE	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	PRZEKAŹNIK PODNAPIĘCIOWY
ILOŚC		4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Pi/Ps [kW]	2	---	---	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	I 4P 20A (SCHNEIDER)		C60N B6 3P (SCHNEIDER)	C60N C10 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B16 1P (SCHNEIDER)	C60N B6 3P (SCHNEIDER)
URZĄDZENIE STERUJĄCE												
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY					ID 4P 25A,30mA TYP A (SCHNEIDER)				ID 4P 25A,30mA TYP A (SCHNEIDER)			
PRZEWODY	YDYżo 5x6		DY 1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDY 2x1,5
UWAGI	OBUDOWA 3x18 IP65 NATYNKOWA	PRD20 3P+N (SCHNEIDER)										SZCZEGÓŁY WG SCHEMATU OŚW.AW

Obiekt :	BUDYNEK BIUROWY	Projektował : S.GRAJEWSKI upr. bud. 5/98/OL	Biuro projektów "PROFKAD"
Adres :	Dz.nr 5-229/1, ul.W.POLA 4, 12-100 SZCZYTNO	Opracował : P.JAKUBIEC	Olsztyn ul. Pstrowskiego 24
Tytuł rys.:	Schemat zasadniczy rozdzielnicy RKO	Sprawdził : D.MAKOWSKI upr. bud. WAM/0167/PWOE/04	nr rys. E-10 arkusz 1/1