



NR OBWODU	---	---	---	---	---	BK	---			
NAZWA	ROZDZ. RB	ROZDZ. RC	ROZDZ. RD	ROZDZ. RARCH	SZAFKA SK	ROZDZ. CB	BATERIA KOND.	OŚWIETLENIE TERENU		
IŁOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1			
Pi/Ps [kW]	7	27	8	1	7	2	25 kVA _r			
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	ISFT 100 g _g 25A (SCHNEIDER)	ISFT 100 g _g 63A (SCHNEIDER)	ISFT 100 g _g 25A (SCHNEIDER)	ISFT 100 g _g 20A (SCHNEIDER)	ISFT 100 g _g 32A (SCHNEIDER)	ISFT 100 g _g 20A (SCHNEIDER)	ISFT 100 g _g 63A (SCHNEIDER)			
URZĄDZENIE STERUJĄCE										
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY										
PRZEWODY	YKYzo 5x10	YKYzo 5x25	YKYzo 5x10	YKYzo 5x6	YKYzo 5x10	YDYzo 5x4	YKYzo 4x25			
UWAGI	PARTER	PARTER	PIĘTRO	PARTER	BUDYNEK ARCHIWUM II ETAP	BATERIA OŚW. AW.		WG PROJ. INST. ZEWN. II ETAP		
Obiekt :	BUDYNEK BIUROWY				Projektował : S.GRAJEWSKI upr. bud. 5/98/OL				Biuro projektów "PROFKAD"	
Adres :	Dz.nr 5-229/1, ul.W.POLA 4, 12-100 SZCZYTNO				Opracował : P.JAKUBIEC				Olsztyn ul. Pstrowskiego 24	
Tytuł rys.:	Schemat zasadniczy rozdzielnicy głównej RG				Sprawdził : D.MAKOWSKI upr. bud. WAW/0167/PWOE/04				nr rys. E-9 arkusz 2/3	