



NR OBWODU	----	----	----	gk1	gk2	gk3	gk4	gk5	gk6	gk7	gk8	gk9
NAZWA	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY RG	OGR. PRZEPŁEĆ	LAMPKI SYGN.	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA	GNIĄZDA
IŁOŚĆ		4	3	6	4	4	6	4	6	4	2	4
Pi/Ps [kW]	15	----	----	2	2	2	2	2	2	2	2	2
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	INS 80 4P			DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)	DPN N VIGI 1P+N B16 30mA TYP A (SCHNEIDER)
URZĄDZENIE STERUJĄCE												
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY												
PRZEWODY	YkYz0 5x16		DY 1,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5	YDYz0 3x2,5
UWAGI	OBUDOWA 3x24 IP40 WNEKOWA	PRD20 3P+N (SCHNEIDER)										
Obiekt :	BUDYNEK BIUROWY			Projektował : S.GRAJEWSKI upr. bud. 5/98/OL				Biuro projektów "PROFKAD"				
Adres :	Dz.nr 5-229/1, ul.W.POLA 4, 12-100 SZCZYTNO			Opracował : P.JAKUBIEC				Olsztyn ul. Pstrowskiego 24				
Tytuł rys.:	Schemat zasadniczy rozdzielnic RDK			Sprawdził : D.MAKOWSKI upr. bud. WAM/0167/PWOE/04				nr rys. E-19		arkusz 1/2		